

① 特許出願公告

報(B2) 昭58-51436 ⑫特 許 公

60Int.Cl.3 H 05 K 識別記号

庁内整理番号

6465-5 F

244公告 昭和58年(1983)11月16日

発明の数 1

(全5頁)

63プリント回路板の製造方法

3/42

願 昭55-24100 21)特

22出 願 昭55(1980) 2月29日

65公 開 昭56—122194

④昭56(1981) 9月25日

者 五十里 邦弘 明

> 川崎市幸区小向東芝町1番地 東 京芝浦電気株式会社総合研究所内

(72) 発明 者 高橋 勝弘

> 川崎市幸区小向東芝町1番地 東 京芝浦電気株式会社総合研究所内

79発 明 者 武田 一広

川崎市幸区小向東芝町1番地 東 京芝浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 津国 肇

69引用文献

開 昭54-119670 (JP, A)

の特許請求の範囲

- 1 (A) 絶縁基板表面に接着剤層を設ける工程と、
- (B) 前記接着剤層表面を化学的方法又は物理的方 法により凹凸化及び親水化する工程と、
- (C) 前記の凹凸化した接着剤層表面上及びスルー ホール用貫通孔内壁面上に薄い無電解銅めつき 膜を形成する工程と、
- (D) 前記の薄い無電解銅めつき膜の所望回路部分 を除く部分をマスクする工程と、
- (E) 次いで、前記の薄い無電解銅のつき膜の所望 回路部分に電解銅めつき層を肉盛りする工程と、
- (F) 工程(D)で形成したマスクを除去した後、所望 回路部分を除く部分の薄い無電解銅めつき膜を エツチング剤によりエツチング除去する工程と、35 チング除去される点で資源損失を招き、コスト的 を具備するプリント回路板の製造方法において、 前記の工程(E)と工程(F)との間に、電幹鍋めつき層

上に黒色酸化銅膜を設ける工程を有し、前記工程 (F)の後に前記黒色酸化銅膜を除去する工程を有す ることを特徴とするプリント回路板の製造方法。

. 2

- 2 工程(A)の接着剤層がジェン系合成ゴムを主成
- 5 分とする樹脂材料から成る特許請求の範囲第1項 に記載のプリント回路板の製造方法。
 - 3 工程(B)の凹凸化を強酸化剤を用いて行う特許 請求の範囲第1項又は第2項に記載のプリント回 路板の製造方法。
- 10 4 工程(C)の無電解銅めつき膜の厚さが1~7μm である特許請求の範囲第1項に記載のプリント回 路板の製造方法。
- 5 工程(F)のエツチング剤が、アルカリエツチン グ剤である特許請求の範囲第1項に記載のプリン 15 ト回路板の製造方法。

発明の詳細な説明

本発明はプリント回路板の製造方法に係り、特 にセミアデイテイブ法に属する製造方法であつて スルーホール信頼性に優れ、製品歩留りが高いプ 20 リント回路板の製造方法に関する。

近年、IC,LSIの実用化が進むに伴い、実 装される機器の小型化、高性能化および高信頼性 化が進められている。これに対応してプリント回 路板自体にも高密度配線化による小型化、高信頼 25 性化および低コスト化が強く要請されている。

こうした安請に応えるものとして、現在スルー ホールプリント回路板が実用化されている。従来 のスルーホールプリント回路板の主たる製造法は、 銅張積層板を出発材料として、これにスルーホー 30 ル用の穴あけを行つた後、無電解めつきと電気め つきを施し、然る後に回路パターン部分とスルー ホール部分をレジストで保護した状態で不要部分 の銅箔をエツチング除去するものであつた。この 製造方法は、銅箔の60~90%もの部分がエツ にも不利である。又、サイドエツチにより回路が 細るため歯細なパターンは難しい。しかも磨液処

4

理の困難を伴うなど諸欠点を有している。

てれに対し、アディティブ法は、スルーホール 用穴を含む絶縁基板の所要回路部分にのみ選択的 に無電解めつき層を形成する方法であるから、材 料が無駄に消費されないこと、更に廃液処理の問 題も少ないなどの利点がある。しかし、無電解め つきにより形成される銅層は、抗張力、延展性な どの物性面で劣るため、現段階では高信頼性の要 求に充分に応えているとは言い難い。

そこで、アデイテイブ法の長所を生かしつつその欠点を克服する方法としてセミアデイテイブ法が存在する。この方法は、無電解めつきと電解めつきを併用するものであり、次の諸工程を備えている。

- (A) 絶縁基板表面に接着剤層を設ける工程、
- (B) 前記接着剤層表面を化学的方法又は物理的方法により凹凸化及び親水化する工程、
- (C) 前記の凹凸化した接着剤層表面上及びスルーホール用貫通孔内壁面上に薄い無電解銅めつき 膜を形成する工程、
- (D) 前記の薄い無電解銅めつき膜の所望回路部分 (スルーホール部分を含む。以下、同じ)を除 く部分を樹脂系マスク剤によりマスクする工程、
- (E) 次いで、前記の薄い無電解銅めつき膜の所望 回路部分に電解銅めつき層を肉盛りする工程、
- (F) 工程(D)で形成したマスクを除去した後、所望 回路部分を除く部分の薄い無電解銅めつき膜を エツチング剤によりエツチング除去する工程。

かかるセミアデイテイブ法によれば、エツチング除去される銅は極く少量であるから材料の無駄 30 な消費は極めて少ない。回路部分とスルーホール部分が同一の電解銅めつき膜で形成され、銅層の物性の点も申し分ない。又、サイドエツチングによる回路の細りが少ないため微細パターンを形成でき、高密度化に適する、などの利点がある。 35

このように、セミアディティブ法によるプリント回路板の製造方法は種々の点で優れているが、 製品歩留りの点で問題が残つている。

即ち、前述の工程(F)で不要となった薄い無電解 銅めつき膜を除去する時に、所望回路部分もエツ 40 チングされてしまうが、特にスルーホールのコー ナ部分が過度にエツチングされる傾向にあり、そ の結果折角形成したコーナ部の銅めつき層が薄く なつてしまい、時には断線する場合すらある。か かる不良製品の発生のため、歩留りが約70%程 度に止まつているのが現状である。

かかる不都合を解消し製品の歩留りを良くする ために、下地としての薄い無電解銅めつき膜を極 力薄くしておき、工程(F)のエツチングを緩和する、 などの対策が提案されているが、無電解銅めつき の薄さにも工程上限界がある。というのは、前述 の、マスクを設ける工程(D)及び電解銅めつきを肉 盛りする工程(E)の各工程に先立つて、無電解銅め つき膜上にほとんど不可避的に生成してしまう酸 化銅皮膜を除去し、それぞれマスク剤及び電解銅 めつきの密着性を良好にする必要があるからであ る。この酸化銅皮膜の除去処理には、通常ブラシ 研摩と過硫酸アンモニウムなどのエツチング剤が 15 併用されているが、研摩やエツチングのバラツキ まで考慮すると無電解銅めつき膜の厚さを無制限 に小さくすることはできず、通常2~5 μm は必 要である。結局との方法ではコーナ部分の薄層化 を避けることはできない。

20 本発明の目的は、上述のごときセミアディティブ法に残された欠点である、エツチング工程におけるスルーホールコーナ部薄層化の難点を解消し、スルーホール信頼性に優れ、よつて製品歩留りの高いプリント回路板の製造方法を提供することに25 ある。

この目的を達成するために本発明者らが鋭意研 究を重ねた結果、エツチングレジストとして黒色 酸化銅膜を用いることが有効であることを見出し、 本発明を完成するに至つた。

30 即ち本発明は、前述した工程(A)乃至工程(F)を具備するプリント回路板の製造方法において、工程(E)と工程(F)との間に、電解銅めつき層上に黒色酸化銅膜を設ける工程を有し、工程(F)の後に前記黒色酸化銅膜を除去する工程を有することを特徴と35 するプリント回路板の製造方法である。

以下、工程を追つて本発明を詳細に説明する。 工程(A)で使用される絶縁基板としては、プラス チツク板、セラミツク板、積層板、金属板表面を 絶縁性樹脂で被覆したものなどが挙げられる。

接着剤層は、無電解めつき膜と絶縁基板との密着を維持する上で不可欠のものであり、工程(B)において表面の凹凸化及び親水化が行われる。その化学的方法としては、クロム酸などの強酸化剤を用いてエッチング処理する方法があり、物理的方

法としては、例えば接着剤表面を機械的に研摩し た後にコロナ放電処理する方法がある。特に、ク ロム酸などの強酸化剤を用いるエツチング処理は、 めつき下地層として好適な表面状態を与える。強 酸化剤としては、クロム酸、その塩、及び過マン ガン酸塩が適し、特にクロム酸と硫酸を組合せた 混酸水溶液が最良の結果を示す。その他、クロム 酸単独、クロム酸とフツ化ホウ素酸の混酸水溶液、 あるいはクロム酸と硫酸に更にリン酸を加えた水 溶液などが用いられる。

用いる接着剤の組成は2つのグループに分類さ れる。第1のグループは、ジエン系合成ゴムを主 成分とするもので、プリント回路板の基本特性と して重要な銅めつき層の強い密着力が得られるが、 表面抵抗などの電気特性が稍々低い傾向にある。 ジェン系合成ゴムとしては、例えばブタジェン重 合体、ブタジエンアクリロニトリル共重合体、イ ソプレンゴム、クロロプレンゴム、ABS樹脂な どがあげられる。これらは、そのまま用いてもよ く、エポキシ樹脂、フエノール樹脂などの熱硬化 20 状レジストなどを適宜使用できる。 性樹脂、補強剤としての役割を果すシリカゲル、 ケイ酸ジルコニウム、ケイ酸マグネシウムなどの 充塡剤を適宜配合してもよい。第2のグループは、 接着剤組成中にジエン系合成ゴムを含まないもの で、第1のグループに比し電気特性の点で優れる ものの、めつき層と絶縁基板との密着力は稍々低 い傾向がある。通常、エポキシ樹脂を主成分とし、 第1のグループと同様、無機充填剤を適宜配合し て用いる。エポキシ樹脂としては、通常のガラス エポキシ系銅張積層板の製造に使用されるもので よく、例えばビスフエノール型エポキシ樹脂、ノ ボラツク型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂な どがある。

絶縁基板表面に接着剤層を設ける方法としては、 接着剤溶液を直接基板表面に塗布し乾燥、硬化さ 35 性ソーダの濃度としては7~20重量%のものが せる。あるいは、接着剤溶液をプラスチツクフィ ルム、アルミ箔、紙などの間接シート材料面に塗 布、乾燥せしめ半硬化状態とした後に、プリプレ グを重層せしめ、加圧加熱により一体化してもよ い。間接シート材料は剝離又はエツチングにより 40 除去すればよい。接着剤屬の厚さは、めつき層の 密着力、基板のハンダ耐熱性に影響する。通常、 $10~100~\mu$ 、更には $20~70~\mu$ が好適であ る。

工程(C)に用いる無電解銅めつき液としては、例 えば銅塩として硫酸銅、錯化剤としてエチレンジ アミンテトラ酢酸もしくはロシエル塩、還元剤と してホルムアルデヒド、更に還元力付与剤として カ性ソーダ、めつき膜の金属物性向上剤として少 量のジピリジル、ポリエチレンオキシドなどを含 むものが使用され、めつき膜の析出条件としては、 50~70℃の温度、12.0~13.0のpHが普通 である。この工程で形成する無電解銅めつき膜の 10 厚さは、 $1 \sim 7 \mu$ が好ましく更には $2 \sim 5 \mu$ が好 ましい。

工程(D)で用いる樹脂系マスク剤としては、黒色 酸化銅皮膜を形成する際の処理条件である弱アル カリ性に耐え、かつ後で下地から容易に剝離し得 15 るものが望まれる。これらの要件は厳しいもので はなく、アルカリ可溶またはアルカリ剝離型のレ ジスト材料を除けば市販のほとんどのレジスト材 料がこの要件を満たしており、例えば熱乾燥型イ ンク、紫外線硬化型インク、ドライフイルム、液

工程(E)において、電解銅めつきにより回路部分 にめつき膜を肉盛りするには通常の硫酸銅めつき、 ピロリン酸銅めつきのいずれを用いてもよいが金 属物性としてはピロリン酸銅めつき膜の方が硫酸 25 銅めつき膜よりも優れており通常ピロリン酸銅め つきが使用される。

工程(E)に引き続いて、肉盛りした電解銅めつき 層の表面に黒色酸化銅皮膜を形成する。この皮膜 は、次の工程(F)のエツチングに対しレジストとし て作用する。黒色酸化銅皮膜を設けるには苛性ソ ーダまたは苛性カリの共存した過硫酸塩水溶液を 用いるのが好ましい。この様な過硫酸塩水溶液と しては、過硫酸塩の濃度が0.5~15重量%、好 ましくは1~10重量%であり、苛性カリ又は苛 好ましい。また処理条件としては温度が30~80 ℃、好ましくは40~70℃であり、処理時間は 1分以上、好ましくは7~15分である。

工程(F)で用いるエツチング剤としては、塩化第 二鉄、過硫酸アンモニウム塩、アルカリエツチン グ液など使用できるが、特にアルカリエツチング 液が好適である。基板表面の回路部分である電解 鋼めつき層は黒色酸化銅皮膜により保護されてい るため、全くエツチングされない。よつてスルー

R

ホール部分のコーナ部も薄層化することがないか ら従来のごとき断線などの恐れもない。マスク剤 で覆われていた無電解めつきの薄膜のみが選択的 にエツチング除去される。

続いて、電解銅めつき層上の黒色酸化銅皮膜を 5 除去する。銅屬に影響を与えない硫酸、塩酸など の酸で処理するとよい。

以上詳述したところから明らかなように、本発 明の方法によれば、従来不要な無電解銅めつき膜 回路部分の電解銅めつき層の無用のエツチングは 避けられ、スルーホールコーナ部の薄層化も起ら ない。従つて不良製品は著しく減少し、製品歩留 りはほぼ100%に達する。従来のセミアデイテ イブ法の歩留りが約70%止まりであつたことを 15 洗の後に3%の重亜硫酸ソーダ 考えると、本発明による改良は非常に価値の大き いものと言える。

また、無電解銅めつき膜をエツチング除去する 際に回路部分の電解銅めつき層の無用なエツチン グを心配する必要がなくなるので、無電解銅めつ 20 き膜の厚みを $1 \sim 7 \mu m$ 、好ましくは $2 \sim 5 \mu m$ と 比較的厚く形成してもよくなる。その結果、回路 部分への電解銅めつき層の形成時に電流密度を大 きくとることができるようになり、高速電解めつ き技術の適用が可能になると同時に、製造工程で 25 の基板のワークサイズを大型化(例えば、330 $mm \times 500 mm$ mh $500 mm \times 1000 mm$) mnので極めて大きな量産効果を得ることができ、そ の工業的価値は大きい。

実施例 1

下記の組成分をホモジナイザーで混合したのち に、三本ロールにより十分均一に混練した。その うちブチルセロソルブ溶液で25重量%の接着剤 溶液に希釈調整した。

- ニトリルゴム(日本ゼオン㈱製、商品名:ハ 35 イカー1072)の20重量%のメチルエチル ケトン溶液……250重量部
- フエノール樹脂(三菱ガス化学㈱製、商品名: ニカノールPR-1440M)の50章量%の メタノール溶液……50重量%
- □ エポキシ樹脂(シェル石油化学㈱製、商品名: エピコート1001)の80重量%のメチルエ チルケトン溶液……31重量部
- 酸無水物系樹脂硬化剤(日本化薬㈱製、商品

名:カヤハードCLA)の20重量%のブチル セロソルブ溶液……13重量部

- シリカ粉末(日本アエロジル㈱製、商品名井 200) ……10重量部
- 一方厚さ1.6㎜の紙エポキシ系積層板の表面お よび裏面に上記接着剤をワイヤーバーにて途布し 乾燥膜厚が約40μになる様に塗布した。乾燥条 件として最初に90℃,20分間の第一次乾燥を 行つた後に、165℃,40分間の第二次乾燥を をエツチング除去する際に同時に進行した、所要 10 行ない接着剤層をほゞ完全に硬化せしめた。次に 得られた接着剤付き積層板の所定の位置にスルー ホールのための貫通孔を穿孔せしめた。然るのち に下記クロム酸/硫酸混酸溶液に50℃,7分間 浸漬して、接着剤表面に凹凸面を形成させた。水

○クロム酸/硫酸、混酸溶液

無水クロム酸 759/l $250m\ell/\ell$ 濃硫酸 残 余

水溶液に浸漬して過剰の6価クロムを中和した 後に水洗し、めつき前処理を行つた。前処理液に はShiplev社の製品: 6 Fを使用した。次に下 記組成の無電銅めつき浴中に70℃,40分間浸 漬して厚さ約3μの無電銅めつき膜を、スルーホ ール用穴を含む積層板の全表面に均一に設けた。

○無電解銅めつき浴組成

硫酸銅 0.04 mol/l 0. 1 0 mol/l EDTA 0.30 mol/l フオルマリン 20 mg/l ジピリジル アセチノール E-50* 500 m/ℓ pH 1 2.5 に調整 苛性ソーダ

*日本サーフアクタント(株製、ノニオン系界面 活性剤

120℃,20分間オーブン乾燥後に過硫酸ア ンモニウム塩で銅めつき膜をエツチングして清浄 にしてから、非回路部分にマスク剤としてリスト ンドライフイルム井113(デユポン社製、商品 名)を設け、電解銅めつき液に浸漬して所望回路 40 部分に厚さ約35μの電解銅めつき膜を肉盛りし た。電解めつき液にはピロリン酸銅めつき液を用 い、50℃,3A/dm²の条件を使用した。次に下 記組成の黒色酸化銅皮膜形成液を調整し、60℃, 10分間浸漬して黒色酸化銅皮膜を形成した。

10

○黒色酸化銅皮膜形成液

苛性ソーダ

1259/1

過硫酸ソーダ

159/€

水

更に非回路部分に設けたマスク剤を塩化メチ レンで剝離した後にアルカリエツチング剤 (Cu(NH₃)₄Cl₂を主成分とする)に浸漬して、 下地層の無電解めつき膜をエツチング除去した。 エツチング条件には以下を使用した。

エツチングマシン ケムカツト モデル 537 (ケムカツト社)

アルカリエツチング剤 比重:1.218,pH:8.5 温度 48℃

エツチング時間

1 0 sec

して、アルカリエツチング剤に十分耐えるもので あつた。最後に10%塩酸水溶液に30秒間浸漬 して、黒色酸化銅皮膜を除去してプリント回路板 を得た。同様にして回路板を多数製造したが、

300穴のスルーホールにつき、スルーホールコ ーナー部分で薄層化したり肩切れを起したものは 皆無であつた。またハンダ上り特性の点でも、す べて実用上申し分ないものであつた。

5 実施例 2

実施例1においてリストンドライフイルム#113 (デユポン社製、商品名)に代えて、めつきレジ ストインク(ワーナー社製、PR-4000)を 使用する以外実施例1と同一の工程でプリント回 路板を作製した。コーナー部分の薄層化もなく、 ハング上がり特性も実用上全く問題ないものであ つた。

比較例 1

実施例1において黒色酸化銅皮膜を設ける工程 上記の黒色酸化銅皮膜はエツチングレジストと 15 を省略する以外、実施例1と同一の工程でプリン ト回路板を作製した。エツチングによるコーナー 部分の薄層化が大きく、300穴のスルーホール 中 5 穴が肩切れに近い状態でプリント回路板とし ての使用に耐えないものであつた。